

## Тормозные сопротивления

| Модель преобразователя | Модель резистора | Кол-во, схема подключения | Общее сопротивление, Ом | Тормозной модуль         | Тормозной момент % |
|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| ITD401U21B2            | ZC-BR-300W-250   | 1                         | 250                     | Встроенный               | 135                |
| ITD551U21B2            | ZC-BR-400W-150   | 1                         | 150                     |                          | 135                |
| ITD751U21B2            | ZC-BR-400W-150   | 1                         | 150                     |                          | 135                |
| ITD112U21B2            | ZC-BR-500W-100   | 1                         | 100                     |                          | 135                |
| ITD152U21B2            | ZC-BR-500W-100   | 1                         | 100                     |                          | 135                |
| ITD222U21B2            | ZC-BR-500W-100   | 1                         | 100                     |                          | 135                |
| ITD751U43B2            | ZC-BR-400W-150   | 2 пос                     | 300                     |                          | 135                |
| ITD112U43B2            | ZC-BR-400W-150   | 2 пос                     | 300                     |                          | 135                |
| ITD152U43B2            | ZC-BR-400W-150   | 2 пос                     | 300                     |                          | 135                |
| ITD222U43B2            | ZC-BR-300W-400   | 2 пар                     | 200                     |                          | 135                |
| ITD302U43B2            | ZC-BR-300W-400   | 2 пар                     | 200                     |                          | 135                |
| ITD402U43B2            | ZC-BR-300W-400   | 2 пар                     | 200                     |                          | 135                |
| ITD552U43B3            | ZC-BR-500W-100   | 1                         | 100                     |                          | 135                |
| ITD752U43B3            | ZC-BR-1000W-75   | 1                         | 75                      |                          | 130                |
| ITD113U43B3            | ZC-BR-1000W-50   | 1                         | 50                      |                          | 135                |
| ITD153U43B3            | ZC-BR-1500W-40   | 1                         | 40                      |                          | 125                |
| ITD183U43B3            | ZC-BR-2500W-64   | 2 пар                     | 32                      |                          | 125                |
| ITD223U43B3            | ZC-BR-2500W-64   | 2 пар                     | 32                      |                          | 125                |
| ITD303U43B3            | ZC-BR-2500W-64   | 3 пар                     | 20                      | Внешний<br>(серия ZC-BU) | 125                |
| ITD373U43B3            | ZC-BR-2500W-64   | 4 пар                     | 16                      |                          | 125                |
| ITD453U43B3            | ZC-BR-2500W-64   | 4 пар                     | 16                      |                          | 125                |
| ITD553U43B3            | ZC-BR-2500W-64   | 6 пар                     | 10                      |                          | 135                |
| ITD753U43B3            | ZC-BR-2500W-16   | 4х(2пос)пар               | 8                       |                          | 145                |
| ITD903U43B3            | ZC-BR-2500W-24   | 6х(2пос)пар               | 8                       |                          | 130                |
| ITD114U43B3            | ZC-BR-2500W-24   | 7х(2пос)пар               | 6,8                     |                          | 130                |
| ITD134U43B3            | ZC-BR-2500W-16   | 6х(2пос)пар               | 5,3                     |                          | 130                |
| ITD164U43B3            | ZC-BR-2500W-16   | 8х(2пос)пар               | 4                       |                          | 130                |

пар – параллельная схема, пос – последовательная схема, (пос)пар – комбинированная схема



Резисторы ZC-BR-80W ZC-BR-1000W  
в алюминиевом корпусе



Резисторы ZC-BR-2500W  
в керамическом корпусе