



1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FC



Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1. Точка переключения: 5 A
2. Точка переключения: 0.1 A

Расчетное рабочее напряжение Ue 1-2. Точка переключения: 250 V~

Функция переключения, механическая одноконтakтный переключатель

Частота переключения 1-2. Точка переключения: 200/ мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 64: 10 млн. циклов переключения
BSE 74.1: 10 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1

Исполнение с принудительным размыканием

Принцип действия 1-2. Точка переключения: механический

Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
CCC
WEEE

Material

Материал контактов 1. Точка переключения: Чистое серебро
2. Точка переключения: Золото

Материал корпуса Алюминий

Материал корпуса, защита поверхности анодирован.

Материал толкателя 1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-R08-40-43-01
Код заказа: BNS046Y

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	2 ролика
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 64 2. Точка переключения: BSE 74.1
Размеры	40 x 34 x 48 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	13 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 2.50...2.80 mm 2. Точка переключения: 2.30...2.80 mm

Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-2. Точка переключения: 8 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-2-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость	1-2. Точка переключения: ± 0.02 mm
Расстояние между точками переключения	8 mm

Wiring Diagrams

