



Кулачковые выключатели  
**BNS 813-B02-L16-61-B-10-01**  
Код заказа: BNS02FL

**BALLUFF**

**Mechanical data**

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Количество точек переключения              | 2 подшипника качения                                                |
| Направление приближения                    | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности                |
| Переключающий элемент                      | 1. Точка переключения: BSE 61<br>2. Точка переключения: BSE<br>30.0 |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки | 1-2. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm                          |
| Скорость трогания с места                  | 1-2. Точка переключения: 120<br>m/min                               |

**Срок службы, механич.**

1-2. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

**Усилие переключения**

1. Точка переключения: 15 N  
2. Точка переключения: 20 N

**Установка**

вертикально

**Фланец, ввод**

нет

**Форма толкателя**

1-2-я точка переключения:  
подшипник качения


**Range/Distance**

**Воспроизводимость**

1-2. Точка переключения:  $\pm 0.01$   
mm

**Wiring Diagrams**

BSE 61



BSE 30.0

