


ifm electronic



Инструкции по применению
Отражательный световой затвор/
Диффузный отражающий датчик

efector200[®]

OU / OUN / OUP

Отражательный световой затвор / Диффузный отражающий датчик OU

Отражательный световой затвор с поляризационным фильтром OUP

Диффузный отражающий датчик с небольшим радиусом действия OUN

Инструкции

Технические данные

рабочее напряжение	10-55 V DC, включая остаточную пульсацию
ток нагрузки	250 mA с защитой от короткого замыкания, переполюсовки и перегрузок по току
выход	полупроводниковый

Функция на выходе

диффузный отражающий датчик диффузный отражающий датчик с небольшим радиусом действия отражательный световой затвор отражательный световой затвор с поляризационным фильтром	OUT/OUN-HPKG		срабатывание на свет (PNP)
	OUT/OUN-DPKG		срабатывание на темноту (PNP)
	OUT/OUN-HNKG		срабатывание на свет (NPN)
	OUT/OUN-DNKG		срабатывание на темноту (NPN)
	OUR/OUP-DPKG		срабатывание на темноту (PNP)
	OUR/OUP-HPKG		срабатывание на свет (PNP)
	OUR/OUP-DNKG		срабатывание на темноту (NPN)
	OUR/OUP-HNKG		срабатывание на свет (NPN)

Схема подключения

Кабель	Штекерный разъем US100 / AS610
PNP OUT/OUN-HPKG OUR/OUP-DPKG OUT/OUN-DPKG OUR/OUP-HPKG	PNP OUT/OUN-HPKG OUR/OUP-DPKG OUT/OUN-DPKG OUR/OUP-HPKG
NPN OUT/OUN-HNKG OUR/OUP-DNKG OUT/OUN-DNKG OUR/OUP-HNKG	NPN OUT/OUN-HNKG OUR/OUP-DNKG OUT/OUN-DNKG OUR/OUP-HNKG