







Индуктивные датчики (цельнометаллические, DC)

M8
M12
M18
M30




Диаметр, мм	M12		M12		M12	
Дистанция, Sn, мм :	2	4	2	4	4	6
● / ○ / ●	●	○	●	○	●	○
NPN NO (сх. 1)	NIFCF-M1202N-OEU4	NIFCN-M1204N-OEU4	NIFCF-M1202N-OES4	NIFCN-M1204N-OES4	NIFCF-M1204N-O3U2	NIFCN-M1206N-O3U2
NPN NC (сх. 2)	NIFCF-M1202N-CEU4	NIFCN-M1204N-CEU4	NIFCF-M1202N-CES4	NIFCN-M1204N-CES4	NIFCF-M1204N-C3U2	NIFCN-M1206N-C3U2
PNP NO (сх. 3)	NIFCF-M1202P-OEU4	NIFCN-M1204P-OEU4	NIFCF-M1202P-OES4	NIFCN-M1204P-OES4	NIFCF-M1204P-O3U2	NIFCN-M1206P-O3U2
PNP NC (сх. 4)	NIFCF-M1202P-CEU4	NIFCN-M1204P-CEU4	NIFCF-M1202P-CES4	NIFCN-M1204P-CES4	NIFCF-M1204P-C3U2	NIFCN-M1206P-C3U2
PNP NO + NC (сх. 6)						
NPN NO + NC (сх. 5)						
NO (сх. 7)	NIFCF-M1202C-OEU4	NIFCN-M1204C-OEU4	NIFCF-M1202C-OES4	NIFCN-M1204C-OES4	NIFCF-M1204C-O2U2	NIFCN-M1206C-O2U2
NC (сх. 8)	NIFCF-M1202C-CEU4	NIFCN-M1204C-CEU4	NIFCF-M1202C-CES4	NIFCN-M1204C-CES4	NIFCF-M1204C-C2U2	NIFCN-M1206C-C2U2
Подключение	разъем M12 4-конт.		разъем M12 4-конт.		кабель 2м PVC Ø4 3x0.15	
Материал корпуса	никелированная латунь / (нержавеющая сталь)		никелированная латунь / (нержавеющая сталь)		никелированная латунь / (нержавеющая сталь)	
Материал раб. части	никелированная латунь / (нержавеющая сталь)		никелированная латунь / (нержавеющая сталь)		никелированная латунь / (нержавеющая сталь)	
Наличие индикатора	да		да		да	
Пульсация	<10%		<10%		<10%	
Сила тока без нагр.	<10mA		<10mA		<10mA	
Макс. нагрузка тока	200mA		200mA		200mA	
Перегрузка	220mA		220mA		220mA	
Защита от зам. / пол.	да / да		да / да		да / да	
Ток утечки	<0.01mA		<0.01mA		<0.01mA	
Падение напряжения	<1.5V		<1.5V		<1.5V	
Частота	2000Hz	1000Hz	2000Hz	1000Hz	1000Hz	
Время отклика	0,1ms/0,1ms	0,2ms/0,2ms	0,1ms/0,1ms	0,2ms/0,2ms	0,2ms/0,2ms	
Гистерезис (% от Sr)	<15%(Sr)		<15%(Sr)		<15%(Sr)	
Точность повторения	<1%(Sr)		<1%(Sr)		<1%(Sr)	
Темп. дрейф (% от Sr)	<10%(Sr)		<10%(Sr)		<10%(Sr)	
Темп. окр. среды	-25°C ... +70°C		-25°C ... +70°C		-25°C ... +70°C	
Степень защиты	IP67/IP69k		IP67/IP69k		IP67/IP69k	


1 схема: NPN NO





2 схема: NPN NC




3 схема: PNP NO




4 схема: PNP NC




5 схема: NPN NO + NC




6 схема: PNP NO + NC



7 схема: NO



8 схема: NC



разъем M12 4-конт., "nana"

