

Кулачковые выключатели
BNS 813-B03-L12-61-A-12-03-S80R
Код заказа: BNS02JM

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	3 подшипника качения
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 61
Размеры	79 x 48 x 63 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 120 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения
1-3. Точка переключения: 15 N
вертикально
нет
1-3-я точка переключения:
подшипник качения


Range/Distance

Воспроизводимость

Расстояние между точками переключения

1-3. Точка переключения: ± 0.01
mm
12 mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams

